

RECTORSEAL

A CSW Industrials Company

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

RSHTM60

Dispositif de protection contre les surtensions
(SPD) pour système monophasé 120/240 VCA type 1



Installation

1. Pour assurer une installation correcte, mesurez la tension sur chaque phase et assurez-vous que le bon appareil est installé.
2. Mettez le circuit sur lequel le parasurtenseur doit être installé.
3. Monter le dispositif pour que le conducteur ait une longueur aussi courte que possible. Couper les fils à la longueur et connecter au circuit par schéma de câblage ci-dessous évitant les courbures ou les boucles.
4. Réinstallez les capots, rétablissez l'alimentation et confirmez que le voyant de diagnostic est allumé.

Cotes de l'appareil

Tension normale par tige	Tension max. de service (MCOV) par tige	Courant max. de décharge (IMAX)
120 VAC	150 VAC	60kA

DIAGRAMME 120 VCA
Système monophasé : 1 Ph, 2 W + G






DIAGRAMME 240 VCA
Système à phase divisée : 1 Ph, 2 W + G



DISJONCTEUR BIPOLAIRE 240 VCA



Diagnostic Operations
LED VERTE ALLUMÉE -
Système protégé
LED ROUGE ALLUMÉE -
Remplacer l'appareil

MÉTHODE DE CÂBLAGE ALTERNATIVE: Ce SPD peut également être installé en épissant les fils du WIP, dans le boîtier de déconnexion ou en utilisant un adaptateur à double cosse.

Support technique au 1-800-648-6802

Tous les dispositifs de protection contre les surtensions nécessitent une bonne connexion à la terre pour un fonctionnement efficace

Couverture du dispositif de protection contre les surtensions (SPD) RSH-60 pour système monophasé



Scannez le code QR pour en savoir plus
sur la garantie de ce produit

 **DANGER**

Lisez attentivement les instructions avant d'installer l'unité.

L'installation et la maintenance doivent être effectuées par un technicien qualifié et agréé.

Débranchez l'alimentation au(x) disjoncteur(s) ou commutateur(s) avant l'installation ou l'entretien.

Ce produit est destiné à une utilisation intérieure ou extérieure.

L'installation et/ou le câblage doivent être conformes aux exigences du code national et local de l'électricité (NEC) et/ou du Code canadien de l'électricité (CEC).

Un câblage incorrect peut endommager l'équipement, provoquer un incendie, des blessures et/ou la mort.

Cette unité ne contient aucune pièce réparable.



RectorSeal, LLC • 2601 Spenwick Drive, Houston, TX 77055, USA • 800-231-3345 • Fax 800-441-0051 • rectorseal.com

Une société CSW Industrials. RectorSeal, les logos et autres marques commerciales sont la propriété de RectorSeal, LLC, de ses sociétés affiliées ou de ses concédants et sont protégés par des droits d'auteur, marques commerciales et autres lois sur la propriété intellectuelle, et ne peuvent être utilisés sans autorisation. RectorSeal se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. ©2025 RectorSeal. Tous les droits sont réservés. R50366-0625